

## УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

<b>Дата происшествия:</b>	02.08.2017	<b>3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая:</b> <b>3.1</b> Рассмотреть обстоятельства и причины несчастного случая с работниками. <b>3.2</b> Провести внеплановое обучение и проверку знаний по общим вопросам с инженерно-техническими работниками предприятия. <b>3.3</b> Провести внеплановый инструктаж с работниками рабочих профессий. <b>4. Административные меры, принятые руководителем предприятия (обучение, увольнение, депремирование и т.д.)</b> <b>4.1</b> Уволен мастер службы СМЭО. <b>4.2</b> Причастные к несчастному случаю должностные лица и работники депремированы на 100%. <b>5. Фото с места происшествия</b>
<b>Наименование организации:</b>	АО «Гуймазинские городские электрические сети»	
<b>Место несчастного случая:</b>	Трансформаторная подстанция ТП-8 РУ-6 кВ, ячейка № 3, Республика Башкортостан, Гуймазинский район, с. Субханкулово	
<b>Вид происшествия:</b>	Поражение электрическим током	
<p><b>1. Краткое описание несчастного случая</b>  02.08.2017 в 09:39 после допуска бригады к работе в ТП-8 РУ-6 кВ электромонтёр по эксплуатации электрических сетей АО «Гуймазинские городские электрические сети» IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В, открыл дверь ячейки № 3 РУ-6 кВ, оставшейся под напряжением, и приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением 6 кВ, в результате чего попал под действие электрического тока и от полученных травм скончался.</p> <p><b>2. Причины несчастного случая</b></p> <p><b>2.1</b> Несоблюдение работниками на предприятии «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённых приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированным Минюстом России 12 декабря 2013 г. рег. № 30593.</p> <p><b>2.2</b> Неудовлетворительная организация производства работ (код 08), выразившаяся в:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- самовольном проникновении электромонтёром по эксплуатации распределительных сетей в ячейку № 3 РУ-6 кВ ТП-8, находящуюся под напряжением, без получения задания и разрешения диспетчера;</li> <li>- работник, выдавший наряд, не указал в наряде меры безопасности;</li> <li>- ответственным руководителем работ назначил работника не из инженерно-технического персонала;</li> <li>- работник, выдавший разрешение на подготовку рабочего места, самостоятельно определил мероприятия по подготовке рабочего места и не получил подтверждения об их выполнении;</li> <li>- право выдачи нарядов дано лицам, не знающим схем электроснабжения предприятия, не умеющим определять возможность безопасного выполнения работ (мастер СМЭО);</li> <li>- право быть ответственным руководителем работ предоставлено работникам не административно-технического персонала;</li> <li>- отсутствует организационно-распорядительный документ, предоставляющий права работникам, выдающим наряд, распоряжение на подготовку рабочего места и допуск, допускающему ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему);</li> <li>- в оперативном документе (журнале) факт допуска к работе по наряду № 58 не зарегистрирован.</li> </ul>		
		